



LLAVE PROGRAMADORA IS01

La llave programadora tiene varias funciones: configuración del código de sistema, de la ID del cierre, transferir la lista negra, recoger los eventos de los cierres, crear llaves de emergencia, entre otras. La llave programadora, excepto cuando es configurada como llave de emergencia no puede abrir cierres.



Características

- Establecer o cambiar el código del sistema o ID del cierre.
- Crear lista negra.
- Crear llaves de emergencia con período de validación.
- Auditoría de cierres.
- Intercambio de datos vía tecnología NFC protegido por cifrado (AES128).

Parámetros

- Temperatura de trabajo: -20°C + 60 °C
- Humedad 20% - 97%
- Vibrador y LED bicolor
- Protección electrostática con contacto 8KV y sin contacto 15KV;
- Vida de la pila: 50.000 ciclos
- Monitor de eventos para los últimos 3000 eventos
- Retención de datos > 10 años