



INTERRUPTOR DE ENERGÍA INE01

El interruptor de energía INE01, hace la función de un interruptor común. Precisa insertar una tarjeta Mifare.

Cuando la tarjeta está insertada, la corriente circula correctamente y permite encender luces o diferentes electrodomésticos.



CARACTERÍSTICAS:

- Modelo empotrable.
- Tiempo de cortesía 10-15 segundos.
- Indicador LED.
- Válido para todo tipo de tarjetas Mifare (clasic, desfire...).
- Rango de voltaje: 180-240 V.
- Corriente máxima de carga: 30 A.
- Dimensiones: 86 x 86 x 50 mm.

CONEXIONES:

- Insertar el cable de entrada en los conectores Lin y N.
- Insertar el cable de salida en los conectores Lout y N.